

БЕСПРОВОДНОЙ СКАНЕР ШТРИХКОДОВ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



V4.1

Сканер поддерживает режим беспроводной передачи данных 2,4G, Bluetooth и USB, а также поддерживает онлайн-обновление встроенного ПО сканера и беспроводного приемника. Когда сканер включается, он автоматически переходит в статус обнаружения интерфейса. Когда данные подключения распознаются, он переходит в режим проводной передачи; в противном случае он перейдет в режим беспроводной передачи.



Заводские настройки по умолчанию
Примечание: Заводские настройки по умолчанию отмечены звездочкой «*» в этом руководстве.

Режим связи



Режим приемника (*)



Режим Bluetooth



Режим Bluetooth SPP
Настраиваемое ПО на устройстве
Android или ПК



Режим Bluetooth BLE
Настраиваемое ПО устройства IOS



Usb Virtual Com

Немедленный режим

В немедленном режиме после успешной проводной или беспроводной передачи сканер издает короткий звук, а зеленый свет мигает один раз. Если сканер превышает расстояние передачи или отправка данных не выполняется, все данные будут потеряны, в то же время непрерывно звучит 3-х кратный звуковой сигнал и мигает зеленый свет 3 раза.



Немедленный режим (*)

Режим инвентаризации

Если сканер превышает дальность передачи, мы предлагаем использовать модель инвентаризации. Данные сканера хранятся непосредственно в памяти. Если память заполнена, прозвучат три сигнала тревоги, и зеленый свет мигнет 3 раза.



Режим инвентаризации



Выгрузить данные

Примечание: выгрузить все данные означает – выгрузить все данные в хранилище.



Загрузка статистики

Примечание: статистики загрузки, можно увидеть общее количество штрихкодов в хранилище.



Удалить все данные

Примечание: Если удалить все данные, будут удалены все данные в хранилище. Данные не будут восстановлены после удаления. Перед удалением убедитесь, что данные были загружены для резервного копирования.

Метод сопряжения



Настройка сопряжения

1. 2.4 G Сопряжение:

- В беспроводном режиме 2,4G отсканируйте код настройки «Pair Setting» (Настройка сопряжения) и войдите в режим сопряжения (зеленый индикатор будет быстро мигать)

- Подключите приемник к USB-порту устройства, и вы услышите звук, что означает успешное сопряжение, и синий индикатор будет постоянно гореть. (Время сопряжения составляет около 1 минуты, если во время ожидания устройство не было успешно сопряжено, оно автоматически завершится.)

2. Сопряжение Bluetooth:

- Включите Bluetooth, отсканируйте «Настройка сопряжения» или нажмите кнопку примерно на 8 секунд (синий и зеленый свет сканера будут быстро мигать) и войдите в режим сопряжения.

- Откройте Bluetooth на устройстве, найдите «Сканер штрих-кода HID», когда устройство Bluetooth подключится, вы услышите звук - сопряжение выполнено успешно, и синий индикатор будет гореть постоянно. (Время сопряжения составляет около 1 минуты, если время ожидания не было успешно сопряжено, оно выйдет автоматически.)

Настройка скорости загрузки



Быстрая

используется в беспроводном режиме 2,4 G)



Средняя

(используется в режиме Bluetooth HID для ios)



Низкая

(используется в режиме Bluetooth HID для Android)

Функция режима Bluetooth HID


Отображение клавиатуры и скрытые настройки


Отключить отображение клавиатуры
двойным щелчком и скрытые настройки


Включить отображение клавиатуры
двойным щелчком и скрытые настройки

Настройка звука


Отключить звук


Низкий


Средний


Высокий


Декодирование звука
Примечание: Беспроводной звук,
вручную отключите программное
обеспечение для декодирования звука.


Беспроводной звук (*)
Примечание: декодирование звука,
вышеуказанная настройка недействительна.

Настройка времени сна


30S


1 minute (*)


5 minutes


10 minutes


OFF


ON

Настройка встряхивания


Включить встряхивание (*)


Отключить встряхивание

Язык настроек


USA (*)


Germany


French


UK


Italy


Spain


Universal

Индикатор света

- 1. Если постоянно горит красный свет, это указывает на то, что идет зарядка. Он будет выключен, когда зарядка будет полной.
- 2. Если при подключении к зарядке, мигает красный свет, это указывает на то, что аккумулятор не установлен или установлен неправильно.
- 3. Если горит синий свет – это указывает на нормальное беспроводное или проводное соединение.
- 4. Если зеленый свет быстро мигает- это указывает на то, что он находится в режиме сопряжения 2,4G.
- 5. Если зеленый свет быстро мигает – это указывает на то, что он находится в режиме сопряжения в режиме SPP.
- 6. Если зеленый и синий световые индикаторы быстро мигают поочередно – это указывает, что он находится в сопряжении в режиме HID.
- 7. Если зеленый и синий индикаторы синхронно быстро мигают -это указывает на то, что устройство находится в режиме сопряжения BLE.
- 8. Если зеленый и синий индикаторы синхронно медленно мигают – это указывает на переход в состояние обновления.

Описание сигнала

Тип звука	Описание
1 длительный звуковой сигнал (низкий, первый высокий после)	Сканер включен
1 длительный звуковой сигнал (высокий, первый низкий после)	Сканер выключен
1 короткий звуковой сигнал (низкий)	Сканирующий код или сопряжение с приемником или беспроводное соединение успешно подключено.
1 короткий звуковой сигнал (низкий первый максимум после)	Сохраните данные сканирования в хранилище
1 короткий звуковой сигнал (Высокий первый максимум после)	Код настройки сканирования
3 раза короткий звуковой сигнал (низкий)	2.4 G ошибка отправки данных или кэш заполнен
5-кратный короткий звуковой сигнал (низкий) и остановка сканирования	Отключение питания
2 короткий звуковой сигнал (низкий)	Отключение 2.4G
2 короткий звуковой сигнал (высокий)	Отсканируйте код настроек, который не работает


Отображение мощности


Показать версию

- Примечания:
- 1. Перед использованием сканера штрих-кода внимательно прочтите данное руководство пользователя.
 - 2. Напряжение зарядки сканера составляет 5 В. Пожалуйста, используйте наш оригинальный соединительный кабель и адаптер питания, чтобы обеспечить нормальную работу сканера.
 - 3. Наша компания оставляет за собой все права и оставляет за собой право вносить изменения в продукт для повышения его надежности, функциональности или прав на дизайн.
 - 4. посылка: сканер штрих-кода 1 шт., Приемник 1 шт., USB-кабель 1 шт., Руководство пользователя